

QRM-01C Microphone col de cygne à Condensateur

Microphone d'appel 1 zone avec interrupteur push-to-talk et sortie XLR.

Le microphone col de cygne à condensateur QRM-01C offre des performances haute-fidélités pour une variété d'applications. Idéal pour les restaurants, les magasins de détail, les cabinets médicaux, les écoles, usines, entrepôts, salles de réunion, établissements éducatifs et plus encore, le QRM-01C offre une large gamme plage dynamique et réponse en fréquence fluide pour une reproduction audio de haute qualité. Les caractéristiques comprennent un interrupteur push-to-talk, un bonnet amovible, un fonctionnement sur piles et un voyant rouge pour indiquer quand le micro est actif



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Interrupteur Push-to-talk
- Entrée microphone XLR pour le microphone à col de cygne inclus
- Sortie XLR pour une connexion facile à n'importe quel équipement.
- Voyant rouge pour indiquer quand le micro est en fonction.
- Alimentation fantôme 48 V requise.
- Si aucune alimentation fantôme n'est disponible, il peut être alimenté par 2 piles AAA.
- Bonnet amovible

Spécifications

Numéro de Modèle	QRM-01C
Type de Microphone	Microphone à condensateur
Réponse en fréquence	40Hz~16kHz
Sensibilité	-40dB ±2dB
Alimentation fantôme requise	3V DC (piles) ou Alimentation Fantôme 48V
Impédance de sortie	75Ω
Piles optionnelles	2x AAA (Non Incluses)
Poids (Net)	1.10 lb. (0.5 kg)
Dimensions d'expédition (Largeur/Hauteur/profondeur)	7.9(W) x 2.4(H) x 4.7(D) pouces 200(W) x 60(H) x 120(D) mm
Code CUP	694970008601